



Nová řada zásuvkových skříní FlatBOX IP44 až IP65

Společnost Famatel-CZ s.r.o. přichází na trh s novinkou. Jedná se o zcela novou řadu zásuvkových rozvodnic **FlatBOX**. Díky rovnému víku a kompaktním rozměrům jsou vhodné nejen pro nástěnné použití, ale také **na stroje a zařízení, nebo jako přenosné s držadlem**. Další výhodou je možnost **částečného zapuštění pod omítku** díky rovné hraně spodní vany. Skříně jsou charakteristické robustním provedením s pevným víkem. Pro pohodlnou obsluhu modulových přístrojů mají jednoduchý a funkční design transparentních dvířek. Vyrobeny jsou z **bezhalogenového a UV odolného plastu**.

Jedná se o vysoce kvalitní **český výrobek** vybavený spolehlivými přístroji EATON.

Výrobky řady FlatBOX mají **velice příznivou cenu**.

Zakázky na atypická provedení vyrábíme již od jednoho kusu včetně dodání kompletní technické dokumentace.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- Montáž na povrch, také pro stroje a zařízení nebo přenosná verze s držadlem
- Možnost částečného zapuštění pod omítku díky rovné hraně spodní vany
- Vysoce odolné provedení v krytí **IP44 - IP65**
- Mechanická odolnost **IK08**
- Spolehlivé přístroje značky **EATON**
- Zásuvky 400 V šikmé se sklonem 10°
- Tělo pouzdra z **ABS**, modulové okénko z **PC**
- Odolné strojně aplikované těsnění
- Rozměrová a tvarová stálost **-40°C až +80°C**
- Kompletní technická dokumentace součástí každé dodávky

Transparentní dvířka s
možností plombování



Plastové držadlo
pro přenášení



Odolné strojně
aplikované těsnění



Jističe a chrániče
EATON 10 kA nebo 6 kA



Zásuvky IP54
230 V / 16 A / 3p



Zásuvky šikmé IP44
400 V / 16 A / 5p



Zásuvky šikmé IP44
400 V / 32 A / 5p



Plombovatelné
plastové rychlošrouby



ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - FLATBOX



| Obj. č. | Zásuvky | Chránič | Jističe |
|-----------|----------------------|-----------------|--------------|
| fb134 | 3x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 25/2/003 | 3x PL7 B16/1 |
| fb134-6kA | 3x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 25/2/003 | 3x PL6 B16/1 |
| fb135 | 3x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 3x PL7 B16/1 |
| fb135-6kA | 3x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 3x PL6 B16/1 |



| Rozměry (mm) | |
|--------------|-----|
| Výška | 270 |
| Šířka | 220 |
| Hloubka | 120 |

Použité pouzdro: 5810
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



| Obj. č. | Zásuvky | Chránič | Jističe |
|-----------|----------------------|-----------------|--------------|
| fb143 | 4x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 25/2/003 | 2x PL7 B16/1 |
| fb143-6kA | 4x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 25/2/003 | 2x PL6 B16/1 |
| fb145 | 4x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 4x PL7 B16/1 |
| fb145-6kA | 4x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 4x PL6 B16/1 |



| Rozměry (mm) | |
|--------------|-----|
| Výška | 270 |
| Šířka | 220 |
| Hloubka | 120 |

Použité pouzdro: 5810
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



| Obj. č. | Zásuvky | Chránič | Jističe |
|-----------|----------------------|-----------------|--------------|
| fb373 | 6x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 25/2/003 | 3x PL7 B16/1 |
| fb373-6kA | 6x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 25/2/003 | 3x PL6 B16/1 |
| fb375 | 6x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 3x PL7 B16/1 |
| fb375-6kA | 6x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 3x PL6 B16/1 |



| Rozměry (mm) | |
|--------------|-----|
| Výška | 340 |
| Šířka | 270 |
| Hloubka | 120 |

Použité pouzdro: 5813
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



| Obj. č. | Zásuvky | Chránič | Jističe |
|------------|----------------------|-----------------|--------------|
| fb1110 | 8x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 4x PL7 B16/1 |
| fb1110-6kA | 8x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 4x PL6 B16/1 |



| Rozměry (mm) | |
|--------------|-----|
| Výška | 340 |
| Šířka | 270 |
| Hloubka | 120 |

Použité pouzdro: 5813
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

PŘENOSNÉ ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - FLATBOX



| Obj. č. | Zásuvky | Chránič | Jističe |
|-------------|----------------------|-----------------|--------------|
| fb13405 | 3x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 25/2/003 | 3x PL7 B16/1 |
| fb13405-6kA | 3x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 25/2/003 | 3x PL6 B16/1 |
| fb13505 | 3x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 3x PL7 B16/1 |
| fb13505-6kA | 3x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 3x PL6 B16/1 |



| Rozměry (mm) | |
|--------------|-----|
| Výška | 310 |
| Šířka | 220 |
| Hloubka | 120 |

Použité pouzdro: 5810
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



| Obj. č. | Zásuvky | Chránič | Jističe |
|-------------|----------------------|-----------------|--------------|
| fb14305 | 4x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 25/2/003 | 2x PL7 B16/1 |
| fb14305-6kA | 4x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 25/2/003 | 2x PL6 B16/1 |
| fb14505 | 4x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 4x PL7 B16/1 |
| fb14505-6kA | 4x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 4x PL6 B16/1 |



| Rozměry (mm) | |
|--------------|-----|
| Výška | 310 |
| Šířka | 220 |
| Hloubka | 120 |

Použité pouzdro: 5810
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



| Obj. č. | Zásuvky | Chránič | Jističe |
|-------------|----------------------|-----------------|--------------|
| fb37305 | 6x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 25/2/003 | 3x PL7 B16/1 |
| fb37305-6kA | 6x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 25/2/003 | 3x PL6 B16/1 |
| fb37505 | 6x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 3x PL7 B16/1 |
| fb37505-6kA | 6x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 3x PL6 B16/1 |



| Rozměry (mm) | |
|--------------|-----|
| Výška | 380 |
| Šířka | 270 |
| Hloubka | 120 |

Použité pouzdro: 5813
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



| Obj. č. | Zásuvky | Chránič | Jističe |
|--------------|----------------------|-----------------|--------------|
| fb111005 | 8x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 4x PL7 B16/1 |
| fb111005-6kA | 8x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 4x PL6 B16/1 |



| Rozměry (mm) | |
|--------------|-----|
| Výška | 380 |
| Šířka | 270 |
| Hloubka | 120 |

Použité pouzdro: 5813
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - FLATBOX



| Obj. č. | Zásuvky | Chránič | Jističe |
|------------------|--|-----------------|------------------------------|
| fb165 | 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1 |
| fb165-6kA | 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1 |




| Rozměry (mm) | |
|--------------|-----|
| Výška | 270 |
| Šířka | 220 |
| Hloubka | 120 |

Použité pouzdro: 5810
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



| Obj. č. | Zásuvky | Chránič | Jističe |
|------------------|--|-----------------|------------------------------|
| fb190 | 1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1 |
| fb190-6kA | 1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1 |



| Rozměry (mm) | |
|--------------|-----|
| Výška | 270 |
| Šířka | 220 |
| Hloubka | 120 |

Použité pouzdro: 5810
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



| Obj. č. | Zásuvky | Chránič | Jističe |
|--------------------|--|-----------------|------------------------------|
| fb19004 | 1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1 |
| fb19004-6kA | 1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1 |



| Rozměry (mm) | |
|--------------|-----|
| Výška | 270 |
| Šířka | 220 |
| Hloubka | 120 |

Použité pouzdro: 5810
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



| Obj. č. | Zásuvky | Chránič | Jističe |
|-------------------|--|-----------------|------------------------------|
| fb1122 | 2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1 |
| fb1122-6kA | 2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1 |



| Rozměry (mm) | |
|--------------|-----|
| Výška | 340 |
| Šířka | 270 |
| Hloubka | 120 |

Použité pouzdro: 5813
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



| Obj. č. | Zásuvky | Chránič | Jističe |
|-------------------|--|-----------------|------------------------------|
| fb1128 | 2x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1 |
| fb1128-6kA | 2x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1 |



| Rozměry (mm) | |
|--------------|-----|
| Výška | 340 |
| Šířka | 270 |
| Hloubka | 120 |

Použité pouzdro: 5813
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

PŘENOSNÉ ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - FLATBOX



| Obj. č. | Zásuvky | Chránič | Jističe |
|--------------------|--|-----------------|------------------------------|
| fb16505 | 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1 |
| fb16505-6kA | 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1 |



| Rozměry (mm) | |
|--------------|-----|
| Výška | 310 |
| Šířka | 220 |
| Hloubka | 120 |

Použité pouzdro: 5810
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



| Obj. č. | Zásuvky | Chránič | Jističe |
|--------------------|--|-----------------|------------------------------|
| fb19003 | 1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1 |
| fb19003-6kA | 1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1 |



| Rozměry (mm) | |
|--------------|-----|
| Výška | 310 |
| Šířka | 220 |
| Hloubka | 120 |

Použité pouzdro: 5810
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



| Obj. č. | Zásuvky | Chránič | Jističe |
|--------------------|--|-----------------|------------------------------|
| fb19005 | 1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1 |
| fb19005-6kA | 1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1 |



| Rozměry (mm) | |
|--------------|-----|
| Výška | 310 |
| Šířka | 220 |
| Hloubka | 120 |

Použité pouzdro: 5810
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



| Obj. č. | Zásuvky | Chránič | Jističe |
|---------------------|--|-----------------|------------------------------|
| fb112205 | 2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1 |
| fb112205-6kA | 2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1 |



| Rozměry (mm) | |
|--------------|-----|
| Výška | 380 |
| Šířka | 270 |
| Hloubka | 120 |

Použité pouzdro: 5813
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



| Obj. č. | Zásuvky | Chránič | Jističe |
|---------------------|--|-----------------|------------------------------|
| fb112805 | 2x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1 |
| fb112805-6kA | 2x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1 |



| Rozměry (mm) | |
|--------------|-----|
| Výška | 380 |
| Šířka | 270 |
| Hloubka | 120 |

Použité pouzdro: 5813
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇE - FLATBOX



| Obj. č. | Zásuvky | Chránič | Jističe |
|---------------|--|-----------------|--|
| fb385 | 1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p | - | 1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1 |
| fb385-6kA | 1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p | - | 1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1 |
| EKO fb390 | 1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1 |
| EKO fb390-6kA | 1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1 |
| fb310 | 1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1 |
| fb310-6kA | 1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1 |



| Rozměry | (mm) |
|---------|------|
| Výška | 340 |
| Šířka | 270 |
| Hloubka | 120 |

Použité pouzdro: 5813
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

PŘENOSNÉ ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇE - FLATBOX



| Obj. č. | Zásuvky | Chránič | Jističe |
|-----------------|--|-----------------|--|
| EKO fb39005 | 1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1 |
| EKO fb39005-6kA | 1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1 |
| fb31005 | 1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1 |
| fb31005-6kA | 1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1 |



| Rozměry | (mm) |
|---------|------|
| Výška | 380 |
| Šířka | 270 |
| Hloubka | 120 |

Použité pouzdro: 5813
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



| Obj. č. | Zásuvky | Chránič | Jističe |
|-------------|--|-----------------|--|
| fb325 | 1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1 |
| fb325-6kA | 1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1 |
| fb32507 | 1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 3x PL7 B16/1 |
| fb32507-6kA | 1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 3x PL6 B16/1 |



| Rozměry | (mm) |
|---------|------|
| Výška | 340 |
| Šířka | 270 |
| Hloubka | 120 |

Použité pouzdro: 5813
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



| Obj. č. | Zásuvky | Chránič | Jističe |
|-------------|--|-----------------|--|
| fb32505 | 1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1 |
| fb32505-6kA | 1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1 |



| Rozměry | (mm) |
|---------|------|
| Výška | 380 |
| Šířka | 270 |
| Hloubka | 120 |

Použité pouzdro: 5813
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



| Obj. č. | Zásuvky | Chránič | Jističe |
|-----------|--|-----------------|--|
| fb340 | 1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1 |
| fb340-6kA | 1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1 |



| Rozměry | (mm) |
|---------|------|
| Výška | 340 |
| Šířka | 270 |
| Hloubka | 120 |

Použité pouzdro: 5813
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



| Obj. č. | Zásuvky | Chránič | Jističe |
|-------------|--|-----------------|--|
| fb34005 | 1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF7 40/4/003 | 1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1 |
| fb34005-6kA | 1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p | 1x PF6 40/4/003 | 1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1 |



| Rozměry | (mm) |
|---------|------|
| Výška | 380 |
| Šířka | 270 |
| Hloubka | 120 |

Použité pouzdro: 5813
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

EKO - Zásuvková skříň je určena jen pro malé proudové odběry
- Zásuvková skříň není vhodná do průmyslu
- 400 V zásuvky mají společný jistič



EKO - Zásuvková skříň je určena jen pro malé proudové odběry
- Zásuvková skříň není vhodná do průmyslu
- 400 V zásuvky mají společný jistič

